

●黄銅 ウルトラサートIV (フランジ型) ●Brass insert nut with flange (Heating insert) ●黄銅镶嵌螺母


仕様

- ・材質/黄銅 (C3604BD) カドミウム含有量75ppm未満
- ・処理/脱脂
- ・RoHS対応製品



HFU										
M径	ピッチ	D1	D2	D3	L1	L2	t	品番	a	b
M3	0.5	3.9	4.6	5.5	6.3	5.7	0.6	HFU-43001	7.0	4.0
M4	0.7	5.5	6.4	7.0	9.0	8.1	0.9	HFU-44001	9.5	5.6
M5	0.8	6.3	7.1	8.0	10.6	9.5	1.1	HFU-45001	11.5	6.4
M6	1.0	7.9	8.6	9.5	14.0	12.7	1.3	HFU-46001	14.0	8.0
M8	1.25	9.5	10.4	12.0	14.0	12.7	1.3	HFU-48001	17.5	9.6

ご注文個数 50個～



・c寸法はインサートの全長(L)プラス0.5mm以上。

- スペーサーの選定
- 黄銅スペーサー 1
- ジュラコンスペーサー 2
- ステンレススペーサー 3
- スチールスペーサー 4
- PPSスペーサー 5
- PBTスペーサー 6
- エコスペーサー 7
- アルミスペーサー 8
- ベークスペーサー 9
- ナイロン/レーンスペーサー 10
- ビークスペーサー 11
- ABSスペーサー 12
- LED取付スペーサー 13
- D-Sub取付スペーサー 14
- PTFEスペーサー 15
- セラミック・ガラススペーサー 16
- チタンスペーサー 17
- ポリカーボネートスペーサー 18
- ガラエボスペーサー 19
- ピンヘッダー 20
- チェック端子 21
- 多用途端子 22
- 中継端子 23
- 調整部品用端子 24
- ラグ端子 25
- ジャンパー 26
- 電源端子 27
- スペース端子取付台 28
- ケーブル端子 29
- 回路切替端子 30
- 段重ね端子 31
- 電池ホルダー 32
- セラミックスパーツ 33
- インサートナット 34
- ローレットツマミ・ナット 35
- 精密シャフト 36
- 全ネジ 37
- 光ファイバー保護チューブ 38
- ばねポスト 39
- 樹脂ワッシャー 40
- 金属ワッシャー 41
- 樹脂ブッシュ 42
- 樹脂ネジ/ボルト/ナット 43
- 金属ネジ/ボルト/ナット/ワッシャー 44
- 材料資料